LED-Steckernetzteil 12V, 24W
Artikelnummer: 101567



LED-Steckernetzteil 12V, 24W
Artikel-Nr.: 101567
Hersteller: Sonstige
Gewicht:0.121 kg

Produktinformationen "LED-Steckernetzteil 12V, 24W"

Eigenschaften:
- unabhängige Stromversorgung
- Versorgung von LED-Leuchten und LED-Stripes
- Auto-Neustart nach Ausfall der Störung
- Einschaltzeit < 0,5 Sekunden
- Leistungsaufnahme ohne Last < 0,3W
- Wirkungsgrad ~ 87%, AC230V, bei Last 70~100%
- SELV Ausgang
- Schutzklasse II

Anwendungen:
- LED-Panel-Beleuchtung
- LED-Downlight
- LED-Dekobeleuchtung
- LED-Tunnelbeleuchtung
- ideal für Küchenstudios, Schreinereien und Tischler

Zubehör:
- umfangreiche Zubehör erhältlich (Dimmer, IR-Sensoren für Montage an Türen, LED-Steuereinheiten.)

Technische Spezifikationen

Ausgangsleistung:	max. 24W
Ausführung:	Plastikgehäuse
Ausgangsspannung:	12V dc
Ausgangsstrom:	max.2A
Eingangsspannung:	220-240V ac
Eingangsstrom:	0.3A nom.
Netzfrequenz:	50/60Hz
DC-Kabel:	22AWG x 2C, Länge 1500mm
Anschlüsse:	DC-Holstecker 2.1 x 5.5 x 10mm
Umgebungstemperaturbereich:	0°C ~ +40°C
Netzstecker:	EU-Steckernetzteil
Schutzfunktionen:	Überlast- und Kurzschlussschutz, leerlauffest
IP-Schutzart:	IP20
Gehäusetemperatur:	70°C max.
Wirkungsgrad:	87% @ 70~100% Last
Sicherheitsstandards:	EN-61347-1|EN61347-2-13|EN55015|EN61000-3-2|EN61000-3-3|EN61547
Abmessungen:	93 x 47 x 33mm
Gewicht:	121g

BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG
Am Eiskellerwald 22
77855 Achern
Germany

www.berger-stromversorgungen.de
info@berger-stromversorgungen.de
Tel.: +49 (0)7841-67304-0
Fax: +49 (0)7841-67304-29

©2018 BERGER Stromversorgungen GmbH & Co. KG