



## PLP1-0-2-3-9-002 Pulsar Plus Wallbox

Artikel-Nr.: 103154  
Hersteller: Wallbox

### Produktinformationen "PLP1-0-2-3-9-002 Pulsar Plus Wallbox"

#### Eigenschaften:

- Herstellerbezeichnung: PLP1-0-2-3-9-002
- Anpassung der Ladeleistung und Programmierung von Ladevorgängen über myWallbox-App & -Portal
- Unterstützt APP und myWallbox Portal für Benutzerauthentifizierung und -verwaltung
- Modernes, ergonomisches und anpassbares Design
- IP-Schutzklasse für den Außenbereich: IP54
- Ladestecker: IEC 62196-2 (Typ 2)
- unterstützt OCPP 1.6 JSON
- Standfuß optional als Zubehör erhältlich
- unterstützt lokales Lastmanagement, wodurch die Planung der Energiekonfiguration von Ladestationen vor Ort flexibler wird

#### Anwendungen:

- Heimgebrauch
- Tiefgaragen in Mehrfamilienhäusern
- Parkhäuser
- Firmengebäude
- Autohäuser
- Werkstätten

### Technische Spezifikationen

<b>KfW-förderfähig (439/440/441):</b>	ja
<b>Modell:</b>	Pulsar Plus
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Hersteller-Artikelnummer:</b>	PLP1-0-2-3-9-002
<b>Ladeleistung:</b>	11 kW (einstellbar) 22 kW
<b>Steckertyp (IEC 62196-2):</b>	Typ 2 Typ 1 (nur für 7,4kW)
<b>Kabellänge:</b>	5 m (7 m optional)
<b>Kabelbreite:</b>	5x 10mm <sup>2</sup>  3x 10mm <sup>2</sup> (nur für 7,4kW)
<b>Eingangsspannungsbereich:</b>	400VAC (+/- 10%), 3ph
<b>AC-Eingangsanschluss:</b>	3ph/N/PE
<b>Eingangsstrom:</b>	16 A 32 A
<b>Netzfrequenz:</b>	50/60 Hz
<b>Ausgangsstrom:</b>	16 A 32 A
<b>konfigurierbarer Strom:</b>	von 6A bis zum Nennstrom
<b>Benutzerauthentifizierung:</b>	myWallbox-App
<b>Zähler:</b>	externer MID-Zähler (optional als Zubehör erhältlich)
<b>Kommunikationsschnittstelle:</b>	Wi-Fi Bluetooth
<b>Kommunikationsprotokolle:</b>	OCPP 1.6j
<b>Betriebstemperatur:</b>	-25°C bis 40°C
<b>Lagertemperatur:</b>	-40°C bis 70°C
<b>Schutzklasse:</b>	IP54
<b>Stoßfestigkeit:</b>	IK08
<b>Überspannungskategorie:</b>	KAT III
<b>Abmessungen (B x L x H):</b>	166x163x82 mm (ohne Kabel)
<b>Gewicht:</b>	1kg (ohne Kabel)
<b>Schutzeinrichtungen:</b>	6mA DC-Fehlerstromerkennung
<b>Lademodus (IEC 61851-1):</b>	Modus 3
<b>Elektrische Sicherheit:</b>	IEC 61851-1 IEC 61851-21-2
<b>Statusinformationen zum Ladegerät:</b>	Halo RGB LED myWallbox App und Portal
<b>Enthaltene Funktionen:</b>	Power Sharing Smart
<b>Zusätzliche Funktionen:</b>	Power-Boost, Dynamic Power Sharing